

iPRO 3000

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE
PORTABLE POWER INVERTER PRO.



1 Le niveau de carburant est-il suffisant ?

oui

passer à la
vérification
suivante.



non

Munissez-vous d'un entonnoir et d'un jerrican. Faites le plein de carburant. Attention à bien conserver le filtre en place pendant la manipulation.



2 L'interrupteur est-il sur ON, le robinet d'essence est-il ouvert ?

oui

passer à la
vérification
suivante.



non

Enclenchez l'interrupteur en position 1 et ouvrez le robinet.



3 La batterie est-elle bien branchée et respecte les pôles + et - ?

oui

passer à la
vérification
suivante.



non

Branchez la batterie en respectant la polarité. Vérifiez la présence d'acide dans la batterie. Tournez la clé.



@PRO 3000

Groupe électrogène

GRUPE ÉLECTROGÈNE
PORTABLE POWER INVERTER PRO.



4 Y a-t-il suffisamment d'huile dans le moteur ?

oui

passer à la vérification suivante.



non

Munissez-vous d'un entonnoir et ajoutez de l'huile jusqu'au niveau indiqué sur le carter.



5 La bougie d'allumage est-elle en bon état ?

oui

passer à la vérification suivante.



non

Utilisez une clé à bougie pour effectuer son remplacement.



6 L'essence atteint-elle le carburant ?

oui

votre groupe est en état de démarrer.

non

Utilisez un tournevis plat pour effectuer la vérification, si l'essence n'atteint pas le carburant, retournez votre groupe en SAV.

